



Sphere SP-1 by LAMAX *Beat*

Instrukcja obsługi

Funkcje:


Bluetooth **2.1**

Karta Micro SD 

Micro USB **USB**

Radio FM **FM**

Handsfree 

Wejście audio 

Słuchawki 

Obsługa:


Włącz / Wyłącz

Poprzedni / Głośność -

Odtwarzaj / Pauza / Handsfree

Następny / Głośność +

Tryb



Nazwa przycisku	Tryb Bluetooth	Radio FM	Tryb Audio
ON / OFF	Przycisk przełączający – Włączanie / Wyłączanie urządzenia		
Poprzedni / Głośność -	Wciśnięcie – Przejście na utwór poprzedzający	Wciśnięcie – Przejście na poprzednią stację	Wciśnięcie – Przejście na utwór poprzedzający
	Przytrzymanie – Zmniejszenie głośności		
Odtwarzaj / Pauza	Wciśnięcie - Zatrzymanie / Wznowienie odtwarzania	Wciśnięcie - Włączenie / Wyłączenie radia Przytrzymanie – Wyszukiwanie stacji	Wciśnięcie – Zatrzymanie / Wznowienie odtwarzania
Handsfree	Wciśnięcie – Przyjęcie rozmowy Przytrzymanie – Odrzucenie połączenia		
Następny / Głośność +	Wciśnięcie – Przejście do kolejnego utworu	Wciśnięcie – Przejście na następną stację	Wciśnięcie – Przejście do kolejnego utworu
	Przytrzymanie – Zwiększenie głośności		
Tryb	Wciśnięcie – Przejście do kolejnego trybu		

Przegląd komunikatów:

„Bluetooth mode. Pair the device.” – urządzenie znajduje się w trybie Bluetooth i jest gotowe do sparowania.

„Paired” – sparowanie z urządzeniem Bluetooth przebiegło pomyślnie.

„Radio” – urządzenie znajduje się w trybie radia FM.

„Media mode” – urządzenie znajduje się w trybie odtwarzania nagrań audio z karty Micro SD, Micro USB lub urządzenia podłączonego za pomocą 3,5mm jack.

„SD card” – urządzenie jest przygotowane do odtwarzania utworów z karty Micro SD.

„Low battery” – ostrzeżenie o niskim stanie baterii.

Parowanie z urządzeniem Bluetooth:

Wciskając przycisk „M” przejdziesz do trybu Bluetooth. Głośnik można sparować z urządzeniem wyposażonym w Bluetooth 2.1 i wyższym.

Na liście aktywnych urządzenie Sphere SP-1 pojawi się pod oznaczeniem „SP-1 by LAMAX Beat”.

Po sparowaniu usłyszysz komunikat: „Paired”.

W przypadku rozłączenia lub utraty połączenia głośnik wygłosi komunikat: „Bluetooth mode. Pair the device.”

Tryb radio FM:

Do trybu przejdziesz poprzez kliknięcie przycisku „M”.

Podłącz kabel Micro USB, który służy jako antena głośnika.

W celu znalezienia wszystkich dostępnych stacji przytrzymaj przycisk „Odtwarzaj / Pauza / Handsfree”. Urządzenie skontroluje pasma FM i zapisze znalezione stacje.

Następnie możesz za pomocą przycisków „Poprzedni” i „Następny” przechodzić między poszczególnymi stacjami.

Tryb odtwarzania plików audio:

Do trybu przejdziesz klikając przycisk „M”.

Sphere SP-1 odtwarza utwory:

-
- z włożonej karty Micro SD w formacie MP3
 - z urządzenia podłączonego za pomocą Micro USB

Wykorzystywanie handsfree:

W celu wykorzystywania tej funkcji konieczne jest sparowanie Sphere SP-1 za pomocą Bluetooth ze smartphonem.

Połączenie można przyjąć / odrzucić w sposób standardowy na telefonie nebo za pomocą przycisku „Handsfree” – przyjąć poprzez wciśnięcie, odrzucić poprzez przytrzymanie.

Ładowanie:

Głośnik można ładować za pomocą załączonego kabla Micro USB z dowolnej ładowarki wyposażonej w wyjście 5V USB, ewentualnie z jakiegokolwiek komputera wyposażonego w wyjście 5V USB. Urządzenie należy ładować jedynie pod nadzorem.



Full English manual can be downloaded from here:



Die Bedienungsanleitung in Deutsch können Sie von hier runterladen:



Mode d'emploi en français à télécharger ici:



Český manuál ke stažení zde:



Slovenský manuál na stiahnutie tu:



Instrukcja obsługi w języku polskim do pobrania tutaj:



Használati útmutató:



Srpski priručnik možete preuzeti ovde:

<http://beat.lamax-electronics.com/SP1/manuals>

